形番構成

■型番構成

シリーズ形名	チップサイズ		公称抵抗値	抵抗値許容差表示	テーピング仕様
CR	10	–	101	J	V

シリーズ形名詳細については下記一覧表を参照ください。

表示	サイズ（mm表記）	サイズ（inch表記）	チップ分類（※1）
04	0402	01005	短辺
06	0603	0201	短辺
10	1005	0402	短辺
16	1608	0603	短辺
20	2012	0805	短辺
	1220	0508	長辺
32	3216	1206	短辺
	1632	0612	長辺
35	3225	1210	短辺
50	5025	2010	短辺
	2550	1020	長辺
64	6432	2512	短辺
	3264	1225	長辺
062	0.85*0.65		ネットワーク
102	1.00*1.00		ネットワーク
104	2.00*1.00		ネットワーク
162	1.60*1.60		ネットワーク
164	3.20*1.60		ネットワーク
168	6.40*1.60		ネットワーク

※1.短辺＝短辺電極抵抗，長辺＝長辺電極抵抗
　ネットワーク＝ネットワーク抵抗
※2.対応サイズはシリーズにより異なります。
　詳細は下記一覧表を参照ください。

表示例	抵抗値
R05	50mΩ
1R2	1.2Ω
470	47Ω
1052	10.5kΩ
000	0Ω

※E24系：3桁表示
※E96系：4桁表示

記号	許容差（%）
B	±0.1
C	±0.25
D	±0.5
F	±1.0
G	±2.0
J	±5.0
K	±10
M	±20
空白	0Ω

※対応許容差はシリーズ、サイズにより異なります。
詳細は各製品紹介ページを参照ください。

記号	テーピング仕様
V	紙テーピング 対象チップサイズ表示 06，10，16，20，32，35 062，102，104，162 164
E	エンボステーピング 対象チップサイズ表示 04，50，64，168

品種	シリーズ形名	対応サイズ表示															
		04	06	10	16	20	32	35	50	64	062	102	104	162	164	168
汎用　チップ固定抵抗器	CR	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
チップネットワーク固定抵抗器(凸電極)	ACR										●	●	●		●	
チップネットワーク固定抵抗器(凹電極)	NCR													●	●	●
耐硫化　チップ固定抵抗器	CRS			●	●	●	●	●	●							
耐硫化　チップ固定抵抗器	CRES		●	●	●	●	●	●	●	●						
耐硫化高電力　チップ固定抵抗器(長辺電極)	WCRES						●		●	●						
耐硫化低抵抗　チップ固定抵抗器	LCRS			●	●	●	●	●	●							
耐硫化　チップネットワーク固定抵抗器(凸電極)	ACRES										●	●	●		●	
耐硫化　チップネットワーク固定抵抗器(凹電極)	NCRES													●	●	●
耐サージ耐硫化チップ固定抵抗器	SCRS				●	●	●	●	●							
耐サージ耐硫化チップ固定抵抗器	SCRES				●	●	●	●	●							
高電力　チップ固定抵抗器(長辺電極)	WCR					●	●		●	●						
高電力低抵抗　チップ固定抵抗器(長辺電極)	WLCR					●	●		●	●						
高電力　超低抵抗　チップ固定抵抗器(長辺電極)	WECR						●		●	●						
耐サージ高電力　チップ固定抵抗器	PCR			●	●	●	●									
耐サージ　チップ固定抵抗器	SCR				●	●	●	●	●	●						
高耐圧　チップ固定抵抗器	HCR					●	●									
高精度　チップ固定抵抗器	HMCR			●	●	●	●									
超低抵抗　チップ固定抵抗器	ECR					●	●		●							
低抵抗　チップ固定抵抗器	LCR			●	●	●	●	●	●	●						
超高抵抗　チップ固定抵抗器	UCR				●	●										
耐サージ高電力　チップ固定抵抗器(長辺電極)	WPCR					●	●									
耐サージ耐パルス　チップ固定抵抗器	SPCR					●										
耐サージ耐パルス高電力　チップ固定抵抗器（長辺電極）	WSPCR WSPLCR						●									
高電流ジャンパー　チップ固定抵抗器	HCCR			●	●	●	●									

※設計・仕様について予告せず変更する場合が御座いますので、ご購入及びご使用前にご確認お願い致します。

HOKURIKU
※本カタログの内容は予告なく変更する場合があります。また、全ての情報を含むものではありません。特に安全設計につきましては納入仕様書の取り交わしよりご確認頂くとともに、貴設計の回路もしくはセットとしての安全性をご確認下さい。